



## Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945  
91470 LIMOURS - FRANCE  
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24  
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87  
Email : [cdm@cdmultimedia.fr](mailto:cdm@cdmultimedia.fr)  
<http://www.cdmultimedia.fr>

# Flashcommander

## Télécommande

### Caractéristiques principales:

- Télécommande pour les modèles de scanner MWA Haute Définition
- Boîtier en aluminium ergonomique
- 272 x 480 pixels, 16-bit couleur. Afficheur 4,3" TFT
- Interface avec le scanner et l'alimentation par USB
  
- Pas d'alimentation externe requise
- Dimensions:  
Hauteur: 45mm (105mm avec afficheurs), Largeur: 400mm, Profondeur: 440mm (version future pourrait être plus petite)
- 3 molettes de commande pour correction primaires (Noir, Gamma et Gain)
- télécommande confortable avec des fonctionnalités pour:  
Avance, arrêt, Marche avant / arrière rapide.  
Jog / Shuttle, Avance image/ image et correction de cadrage horizontal
- 6 mémoires possibles
- 11 pages de menu
- correction couleur secondaire à 6 vecteurs
- Télécommande du zoom et de la mise au point et indicateur de mise au point
- réglages audio: Niveau et balance
- Réglage couleur et intensité de la source lumineuse par LEDs
  
- autres fonctions:
  - o Type de film (positif, négatif)
  - o Format
  - o Chrominance (Couleur, N&B)
  - o Signaux de test (prévu)
  - o Gamma
  - o Saturation
  - o Masques d'image (gauche/ droite)
  - o Pied de courbe
  - o Limiteur de blanc
  - o Gain vidéo
  - o Amplificateur des détails de l'image
  - o Amplificateur de détails des bords
  - o Amplificateur de détails Horizontal/Vertical
  - o Correction couleur secondaire (Nuance et Saturation du Rouge, vert, Magenta, Cyan et Jaune)



## Centre Direct du Multimédia

BP 32, 5 rue du 8 mai 1945  
91470 LIMOURS - FRANCE  
Tél. : 33 (0)1 64 91 46 24  
Fax : 33 (0)1 64 91 46 87  
Email : [cdm@cdmultimedia.fr](mailto:cdm@cdmultimedia.fr)  
<http://www.cdmultimedia.fr>